

## T868 – IP kamera WIFI, CMOS 1080P – venkovní, 5x zoom, rotující

## Návod k použití

### Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



## Wifi Kamera V380 PRO

Hned po vybalení zařízení by prvním krokem mělo být použití dodaného napájecího adaptéru a kabelu Micro-USB pro připojení kamery V380 a dokončete nastavení podle těchto kroků.

Poznámka: Kamera vyžaduje SD kartu pro ukládání videozáznamů.

### 1. Začínáme

Naskenujte níže QR kód pomocí mobilního telefonu a stáhněte si aplikaci "V380 Pro". Kromě toho je k dispozici instalace "V380 Pro" prostřednictvím obchodu Google Play nebo App Store.





# Po zapnutí fotoaparátu dokončete nastavení podle následujících pokynů:

1. Klepněte na + a poté na "Next"

2. Počkejte, až uslyšíte "Access-point established" nebo "waiting for WiFi smartlink configuration", nyní můžete začít připojovat kameru k WiFi.

3. Pokud uslyšíte hlasový pokyn kamery "access-point established" vyberte metodu A nebo B pro konfiguraci kamery.

4. Pokud uslyšíte hlasovou výzvu kamery "waiting for WiFi smartlink configuration", nakonfigurujte kameru pomocí metody C.

Rychlá konfigurace AP Android:

- Klepněte na "access-point established", zobrazí se MC + ID, pokračujte klepnutím na něj.
- Vyberte síť WiFi, zadejte heslo, klepněte na "confirm", kamera začne připojovat WiFi.
- Jakmile uslyšíte hlasový pokyn kamery "WiFi connected" zobrazí se v seznamu zařízení.
- Posledním krokem pro nastavení je nastavení hesla pro kameru.

37 PM	0.57K/s © \$ 65 4	P (E) + () 1.6%	3:42 PM	0.39K/a	1 @ @ @ COHIN
<	Add a camera		(<)	Add a camera	
			for the		
MV2411019	0		Select yo	ur WiFi	
MV2522899	8				0
MV2590601	8		-		
MV2540217	7	5	Tip: SGHz Wi	Fi is not supported.	O
			Chanpin_co	eshi+1	1
MV2501491	8		HIWIFI_233		
MV2509854	2	>	HIWIEI V38	10	
MV2043327	1	> 1	THEY IS I'M THEY		20
MV2510335	8	>	HIWIFL_V38	I0_Guest	
			Ceshi_10		1
			Chanpin_co	ishi_5G	-
		-	and and there		-
	Refresh		1	Confirm	

iOS:

- Klepněte na "access-point established", přejděte na nastavení telefonu, klepněte na "WiFi" a připojte "MV + ID"
- Počkejte, až se na stavovém řádku zobrazí ikona WiFi, a pak se vraťte do aplikace, klepněte na "Next"
- Vyberte síť WiFi, zadejte heslo, klepněte na "confirm", a kamera začne připojovat WiFi
- Jakmile uslyšíte hlasovou výzvu kamery "WiFi connected", zobrazí se v seznamu zařízení.
- Posledním krokem pro nastavení fotoaparátu je nastavení hesla pro fotoaparát.

wit中間移動 4G 。 4:31 PM くSettings WLAN	₩ 20% Ж.)	ad +265/2 40 atom M a < Add a Camera	20% ¥
WLAN		Select your WiFI	0
MV24110049 Unsecured Network	* 1	Chanpin_ceshi+1	1
CHOOSE A NETWORK		MV2411 MV24110190	(IT.
A-TC00		MV2522 "MV24110190" and start configuration	
AAA_Test		Xiaomia and personnel	1
Ceshi_10_5G	. ♥ ①	Geoship Cancel Start	-
Ceshi_11	. ⇒ ()	TP-LINK_9939	1
Ceshi-000	# Ŧ ()	Test9	
Chanpin_ceshi_5G	. ♥ ()	MV26408575	ė
ebeeli	₽ ♠ ①	Passwords	
Gaoshi,9	. ♥ ()		
HIWIFL233_50	₽ ♠ ①	q wertzuic	o p
HIWIFI_V380	. ♥ ①	asdfghjk	1
HIWIFLV380_5G	• 🕈 🕕		-
HIWIFLV380_Guest	⇒ ①	y x c v b n m	(3)
huawei		123 💮 space re	eturn

- A. Konfigurace hot spotu AP
  - Přejděte na nastavení telefonu, klepněte na "WiFi" a připojte "MV + ID"
  - Počkejte, až se na stavovém řádku zobrazí ikona WiFi, a poté se vraťte do aplikace, stáhněte seznam zařízení dolů, zařízení se zobrazí v seznamu.
  - Nyní můžete sledovat živý přenos v síti LAN, ale pro dosažení vzdáleného zobrazení musíte provést následující kroky:
  - Klepněte na: settings > network > change to WiFi station mode, a kamera se začne připojovat k WIFi
  - Jakmile uslyšíte hlasovou výzvu kamery "WiFi connected", je kamera připravena k použití.

### B. WiFi smart link konfigurace



• Klepněte na "waiting for WiFi smartlink configuration", zadejte heslo WiFi, můžete také zadat ID kamery a poté klepněte na "Next"

• Jakmile uslyšíte hlasovou výzvu kamery "wifi connceted", obrazí se v seznamu zařízení.

 Posledním krokem pro nastavení fotoaparátu je nastavení hesla pro fotoaparát.

## 2. Náhled

Zde jsou úvodní obrázky funkcí pro náhled, klepnutím na tlačítko Play zahájíte náhled.



## 3. Cloud Storage

Výhoda cloudu je ta, že když kamera zachytí pohybující se objekt, spustí se poplach, alarmové video se nahraje do cloudu, uživatelé mají přístup k cloudovým nahrávkám i když dojde k odcizení zařízení nebo SD karty.

- 4. Zakoupení cloudového balíčku
- Klepněte na ikonu Cloudu (mráček)
- Klepněte na "buy a new package"
- Klepnutím na "subscribe", balíček zakoupíte.



### 5. Aktivace balíčku



Klepněte na "activate", tím balíček aktivujete.

### 6. Deaktivace balíčku



 vypněte posuvník vedle nápisu "cloud Storage service"

• Klepněte na "Verify code", ověřovací kód bude odeslán na váš telefon nebo e-mail, který používáte k registraci účtu aplikace

### 7. Nastavení alarmu

Když kamera detekuje pohybující se objekt, odešle do aplikace upozornění. Klepněte na "settings", poté klepněte na "alarm" a povolte využití posuvníkem

中 经根据中 Inc	8:56 PM	<b>U</b> 12%	###中国移动 ◆ 8:56 PM	<b>#</b> 12%
$(\mathbf{C})$	Settings		C Device alarm se	etting
Gameral			Alarm on	
General				
Network		>	Alarm schedule	>
Video record		>	Alarm area	>
Alarm		5	Alarm sound	$\bigcirc$
Language		>		
IP		>		
Prompt sound		2		
Additional alarm d	levices	>		
10 martine martine			in the second	

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz

## 8. Přehrání

Vstupte do rozhraní náhledu, klepněte na "Replay", můžete si vybrat SD kartu nebo cloudové nahrávky, poté zvolte datum pro nalezení záznamů v konkrétním datu.



## Wifi Kamera V380 PRO

When you unbox the device, your first step should be to use the included AC adapter and Micro-USB cable to plug your V380 camera in, and follow these steps to complete your setup.

Note: The camera requires a SD card to store video recordings, accessories do NOT include any SD cards, please pruchase one separately.

## 1. Getting started

Scan the below QR code ith mobile phone to download "V380 Pro", besides, it's available to install "V380 Pro" through Google Play Store or App Store.



all 中国移动 🗢	2:45 PM	¥ 28%
	Add a Camera	
Tap the arrow to voice prompts.	continue according to device	
• "Access-Po	vint established"	$\bigcirc$
"Waiting for	r WiFi smartlink configuration*	۲
• "WiFi conn	ected"	$\odot$
Other ways		
Device share	re from friends.	)
	No voice prompts?	

## Once the camera is power on, follow the steps below to complete the setup:

- Tap + and then tap "Next"
- Wait until you hear "Access-point established" or "waiting for WiFi smartlink configuration", now you can start connecting the camera to WiFi.
- If you hear the camera voice prompt "access-point established" choose method A or B to configure camera.
- If you hear the camera voice prompt "waiting for WiFi smartlink configuration", choose method C to configure the camera.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz

## A. AP quick configuration

Android:

- Tap "access-point established", MC+ID will be shown, tap it to proceed.
- Choose your WiFi network, enter the password, tap "confirm", and the camera will start connecting WiFi.
- Once you hear the camera voice prompt "WiFi connected" it will be shown on device list.
- The last step for setting up your camera is to set a password for the camera.

37 PM	0.87K/s 🗇 🕸 🖤 (	E + C 8 1.6%	3:42 PM	0.39K/e #	0 # B C 3 10
<	Add a camera		(	Add a camera	
MV241101	90		Select your W	915)	
MV252289	98				0
MV259060	18		La La Carl		
MV254021	77	>	Tip: SOHz WIFi is	not supported.	0
MV250140	10		Chanpin_ceshi-	+1	1
11172301142	10		HIWIFI_233		-
MV250985	42	2	HIWIFI_V380		-
MV204332	71	8	1004000 (2000 C		-
MV251033	58	>	PRVIPL_V380_G	west	-
			Cenhi_10		1
			Chanpin_ceshi,	.5G	-
					-
	Refresh	1		Confirm	

iOS:

- Tap "access-point established", go to your phone settings, tap "WiFi" and connect "MV+ID"
- Wait for the status bar to display wifi icon, and then return to the App, tap "Next"
- Choose your WiFi network, enter the password, tap "confirm", and the camera will start connecting WiFi
- Once you hear the camera voice prompt "WiFi connceted", it will be shown on device list.
- The last step for setting up your camera is to set a password for the camera.

wit中間移動 4G 。 4:31 PM くSettings WLAN	₩ 2056 <b>N</b>	Add a Camera	W 20% W
WLAN	0	Select your WiFI	0
MV24110049 Unsecured Network	* 1	Chanpin_ceshi+1	A
CHOOSE & NETWORK		MV2411 MV24110190 Please enter the password for	1
A-TC00		MV252: "MV24110190" and start configuration	(it-
AAA_Test		Xiaomia weter permoned	R
Ceshi_10_5G	. ₹ ()	Geoshi, Cancel Start	-
Ceshi_11	a 🗢 🕕	TP-LINK,9939	-
Ceshi-000	a = ()	Test9	
Chanpin_ceshi_50	a 🗢 🕕	MV26408575	ę
ebeeli	₽ ♥ ①	9. Grand and	
Gaoshi_9	()	T Passwords	23622
HIWIFL233_5G	. ♥ ()	q w e r t z u i	o p
HIWIFI_V380	a 🗢 🕕	asdfghjk	1
HIWIFLV380_5G	a 🕈 🕕		1
HIWIFLV380_Guest	* (1)	y x c v b n m	0
huavvei		123 🛞 space (	return

### B. AP Hot spot configuration

- Go to your phone settings, tap "WiFi" and connect "MV+ID"
- Wait for the status bar to display wifi icon, and then return to the App, pull down the device list, the device will be shown on the list.
- You are now able to view live stream on LAN, but in order to achieve remote view, you need to proceed the following steps:
- Tap settings > network > change to WiFi station mode, and then the camera will start connecting to WIFi
- Once you hear the camera voice prompt "WiFi connected", the camera is ready to use.

## C. WiFi smart link configuration



• Tap "waiting for WiFi smartlink configuration", enter WiFi password, you can also enter camera ID, and then tap "Next"

• Once you hear the camera voice prompt "wifi connceted", it will be shown on device list.

• The last step for setting up your camera is to set a password for the camera.

### 2. Preview

Here are feature introductory pictures for the preview, tap play button to start previewing.



## 3. Cloud Storage

When the camera captures moving object, alarm will be triggered, alarm video will be uploaded to cloud, users are able to access cloud recordings even the device or SD card gets stolen.

### 4. Buy a package

- Tap cloud icon
- Tap "buy a new packahe"
- Tap "subscribe", now you have ordered a package.





### 5. Activate the package

Tap "activate", now the cloud service comes into effect.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz

## 6. Deactivate the package



• Disable "cloud Storage service"

• Tap "Verify code", the verification code will be sent to your phone or email whoch you use to register App account

## 7. Alarm settings

When camera detects moving object, it will send a notification to the App. Tap "settings", then tap "alarm" enable it.

◆ 部務部中間6	8:56 PM	<b>U</b> 12%	###中国移动 ♥ B:56 PM	<b>W</b> 12%
(	Settings		C Device alarm set	ting
General		>	Alarm on	0
Network		>	Alarm schedule	>
Video record		>	Alarm area	>
Alarm		5	Alarm sound	$\bigcirc$
Language		>		
P		>		
Prompt sound		>		
Additional alarm devi	ces	>		

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz

## 8. Replay

Enter preview interface, tap "Replay", you can choose SD card or cloud recordings, choose a date to find recordings in a specific date.



## Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

## **Recyklace:**

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

## Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.