

V031E - Bluetooth bezdrátová sluchátka s powerbankou - černá, LTC

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Specifikace sluchátek

Verze Bluetooth: 5,1 Podporované protokoly: HFP 1,7, HSP 1,2, AVRCP 1,6, SPP 1,2 a PBAP 1,0

Frekvenční odezva: 20-20000 Hz

Průměr reproduktoru: 8 mm

Dosah signálu: 10m - 20m

Pracovní doba: 5-6 hodin (při plném nabití)

Pohotovostní doba: 650 hodin (v nabíjecím pouzdře)

Frekvence Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz

Typ baterie: 3,7V, > 50mA Li baterie

Doba nabíjení: 1-2 hodiny

Pracovní teplota: -10°C - 55°C

Specifikace nabíječky

Vstupní napětí/proud: 5V DC/1A

Výstupní napětí/proud: 5V DC/1A

Typ baterie: 3,7V, 1200mAh, Li-Ion

Doba nabíjení: 1-2 hodiny

UPOZORNĚNÍ: Nabíjejte nabíjecí pouzdro pomocí nabíječek s proudem maximálně 1A. Rychlé nabíječky může poškodit vaše zařízení!

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

1. Indikátor nabíjecího pouzdra svítí, pouzdro pro nabíjení sluchátek je nabité. Pokud nesvítí, znamená to, že nabíjecí pouzdro je vybité. Ujistěte se, že je nabíjecí pouzdro plně nabité.
2. Pokud jsou sluchátka nabitá, vyjměte je z nabíjecího pouzdra a nasadte si je do levého a pravého ucha. Sluchátka se automaticky spárují. (hlasová výzva: "zapnutí" pro levý kanál, "čekání na připojení" pro pravý kanál).
3. Zapněte Bluetooth telefonu a klikněte na název páru připojení „LXAS34“ pro připojení (hlasová výzva: „připojeno“).

Jak spárovat sluchátka se smartphony

Zadejte nastavení Bluetooth ve smartphonu

Zapněte Bluetooth

Pro připojení vyberte „LXAS33“.

Párování je dokončeno

Opatření pro prodejní použití zařízení

Při prvním použití zařízení nebo po dlouhé době nepoužívání se doporučuje nabít nabíjecí pouzdro a sluchátka. Doporučené pracovní prostředí je méně než 10 metrů volného prostoru mezi sluchátky a zařízením Bluetooth.

Nabíjení sluchátek: Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete je, abyste je mohli nabít. Indikátor se při nabíjení rozsvítí, poté bliká a zhasne, když jsou plně nabité.

Nabíjení nabíjecího pouzdra: Připojte nabíjecí pouzdro ke zdroji napájení pomocí 5V/1A USB kabelu. Během nabíjení indikují střední číslice na displeji nabíjení výkon nabíjecího pouzdra. Když je zobrazené číslo 100, je pouzdro plně nabité.

Indikátor nabíjecího pouzdra: Indikátor během nabíjení bliká a po plném nabití zhasne.

Popis použití tlačítka

Dvojitě klepnutí na sluchátka: další/předchozí skladba (v závislosti na sluchátkách)

Trojité klepnutí na sluchátka: zvýšení/snížení hlasitosti (v závislosti na sluchátkách)

Párování sluchátek

Sluchátka ve výchozím nastavení fungují jako pár (mohou fungovat samostatně odpojením sluchátek a použitím každého s jiným telefonem). Pokud je k zařízení připojeno pouze jedno sluchátko místo dvou, budete muset resetovat připojení a znovu navázat připojení tak, že se ujistíte, že jsou obě sluchátka zapnutá a v dosahu telefonu. Chcete-li to provést, stiskněte tlačítka na obou sluchátkách nasazených a v dosahu telefonu. Chcete-li to provést, stiskněte současně tlačítka na sluchátkách robotů a podržte je asi 10 sekund. Jakmile to uděláte, sluchátka zablikají, což znamená, že jsou resetována a připravena vyhledat zařízení Bluetooth. Stiskněte dvakrát jedno ze sluchátek. Po chvíli jedno ze sluchátek zhasne, což znamená, že mezi sluchátky byl vytvořen pár. Poté spárujte sluchátka s telefonem. Sluchátka se automaticky připojí ke spárovanému telefonu. Název zařízení Bluetooth pro obě sluchátka je LXAS33.

Údržba a čištění

Když sluchátka nepoužíváte, vždy je vložte zpět do nabíjecího pouzdra.

Udržujte zařízení mimo dosah magnetů, reproduktorů a jiných elektrických spotřebičů.

Nevystavujte zařízení vlhkosti.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, nabíjejte jej jednou týdně, aby byla zachována životnost jeho baterie.

Při nabíjení pomocí nabíječky se ujistěte, že je zařízení připojeno ke kompatibilnímu zdroji 5V/1A.

Zařízení nepoužívejte ani neumísťujte do blízkosti výbušných nebo hořlavých materiálů.

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.